

L'imprimante
compacte parfaite
pour une utilisation
personnelle.

i-SENSYS
LBP6000

you can**

Bien sûr, vous pouvez



Imprimante laser noir et blanc de bureau compacte et économe en énergie.

Imprimante laser noir et blanc compacte et économique parfaite pour une utilisation personnelle. Impressions de qualité sans aucune maintenance grâce à ce périphérique économe en énergie, simple à utiliser et exceptionnellement silencieux.

18 ppm
PREMIÈRE
IMPRESSION EN
7,8 SECONDES

DESIGN PEU
ENCOMBRANT

FAIBLE
CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

CARTOUCHE
TOUT-EN-UN

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX

Caractéristiques principales

- Avec son design compact, cette imprimante convient parfaitement aux bureaux les plus étroits
- Impression laser noir et blanc 18 ppm performante
- Sortie du mode veille rapide
- Première impression rapide en 7,8 secondes maximum
- Résolution jusqu'à 2 400 x 600 dpi pour des impressions de haute qualité grâce au lissage automatique de l'image
- Consommation réduite de 1,3 W en mode veille
- Fonctionnement silencieux et inaudible en mode veille
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

Contenu de la boîte

Unité principale, cartouche de démarrage 725, cordon d'alimentation, guide d'installation et carte de garantie ; CD du logiciel utilisateur et du manuel inclus.

Dimensions (L x P x H)

359 mm x 249 mm x 198 mm

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 7 (32/64 bits)/
Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/
64 bits)/ Server 2008 (32/64 bits)/
Server 2008 R2 (64 bits)/
Server 2003(32/64 bits)/2000
Mac versions 10.4.9 - 10.6.x
Linux (Distribution Internet
uniquement)



IMPRESSION



COPIE



TÉLÉCOPIE



NUMÉRISATION

Canon

Caractéristiques



1 Bac multifonction 150 feuilles

2 Cartouche 725

<p>MOTEUR D'IMPRIMANTE Vitesse d'impression Méthode d'impression Qualité d'impression Résolution d'impression Temps de préchauffage Temps de sortie de la première page Cycle de travail Marges d'impression</p>	<p>18 ppm en noir et blanc (A4)¹ Impression noir et blanc par système à faisceau laser Jusqu'à 2 400 x 600 dpi avec la fonction de lissage automatique des images Jusqu'à 600 x 600 dpi 10 s maximum 7,8 secondes maximum Maximum 5 000 pages par mois 5 mm haut, bas, gauche, droite</p>
<p>GESTION DES SUPPORTS Chargeur papier (standard) Sortie papier Types de supports Formats de support Grammages de supports</p>	<p>Bac multifonction de 150 feuilles 100 feuilles vers le bas Papier ordinaire, papier renforcé, transparents, étiquettes, enveloppes A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Format personnalisé COM10/Monarch/C5/DL/ISO-B5 (largeur 76,2 x 215,9 mm x longueur 188 x 355,6 mm) Bac multifonction : 60 à 163 g/m²</p>
<p>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES Type d'alimentation Consommation Niveau de bruit Dimensions (l x P x H) Poids : Environnement de fonctionnement Panneau de commandes</p>	<p>CA 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maximum : environ 910 W maximum En activité : moyenne de 295 W En veille : moyenne de 1,6 W maximum En veille prolongée : moyenne de 1,3 W maximum Consommation électrique typique (TEC) : 0,5 kWh/semaine Puissance sonore : Pendant l'utilisation : 6,34 B maximum En veille : inaudible Pression sonore : En activité : 50 dB(A) En veille : inaudible 359 mm x 249 mm x 198 mm Env. 5 kg Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 % à 80 % (sans condensation) 1 voyant 1 touche de fonctionnement</p>

<p>CONTRÔLEUR Mémoire Langages de l'imprimante Interface et connectivité Compatibilité avec les systèmes d'exploitation</p>	<p>Mémoire tampon uniquement CAPT (Canon Advanced Printing Technology) USB 2.0 Hi-Speed Windows 7 (32/64 bits)/Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits) Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/ Server 2003 (32/64 bits)/2000 Mac OS versions 10.4.9 - 10.6.X Linux (Distribution Internet uniquement)</p>
<p>CONSOMMABLES Cartouches Tout-en-Un</p>	<p>Cartouche de démarrage : cartouche de démarrage 725 (700 pages²) Standard : cartouche 725 (1 600 pages²)</p>
<p>Avis de non-responsabilité : toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Notes de bas de page 1. La vitesse d'impression dépend des paramètres du pilote d'impression, du format de papier, du type de papier et du nombre de pages à imprimer. 2. Selon la norme ISO/IEC 19752</p>	

